

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/przekaznik-ase-4wsp-bistabilny-12v-30a-p-2955.html>



przełącznik ASE 4WSP BISTABILNY 12V 30A

Cena brutto	51,61 zł
Cena netto	41,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-1582

Opis produktu

PRZEKAZNIK SAMOCHODOWY BISTABILNY 4-WSP 12V

Symbol: MP-1582

Po pojawieniu się sygnału sterującego (impuls +12V) na wejściu sterującym 1, przełącznik zewrze styki 3 i 5.

Ponowne pojawienie się sygnału sterującego zmieni stan przełącznika na przeciwny (wyłączony) czyli rozewrze styki 3 i 5.

Innymi słowy: każde pojawienie się impulsu sterującego na wejści 1, zmienia stan przełącznika na przeciwny (zwarthy/rozwarthy)

Parametry:

Sterowanie cewki: 11V-15V

Maksymalny prąd: 30A (max 420W)

Liczba konektorów: 5 szt.

Szerokość konektorów: 6,3mm

Szczelność: IP65

Praca w zakresie temperatur: od -30°C do +70°C

Podłączenie:

- 1) Sterowanie "+"
- 2) Zasilanie "-"
- 3) Styk roboczy NO
- 4) Zasilanie "+"
- 5) Styk roboczy NO

Przełącznik wymaga stałego zasilania na stykach 2 i 4, na styk 1 podajemy sygnał sterujący.

Efektom pracy przełącznika jest zwieranie i rozwieranie styków roboczych 3 i 5.